

Clavier Digicode avec Lecteur intégré

Le Clavier-Lecteur **AY-F64** permet l'identification par code et/ou par badge avec un seul équipement. Il offre ainsi une grande souplesse d'utilisation et apporte des fonctions avancées de contrôle d'accès.

Grâce à son interface multiprotocole, il peut être raccordé à la plus part des systèmes de contrôle d'accès existants.

Étanche et équipé de touches rétro-éclairées, il peut être installé à l'extérieur.

Équipé d'un buzzer pilotable et d'un contact anti-arrachement, il convient aux installations les plus exigeantes.

Caractéristiques



- Code de 4 à 8 digits
- Fréquence lecteur : 125 kHz
- Alimentation : 5 à 16 V DC
- Consommation (à 12v) : 85 mA repos
95 mA maxi
- Formats de sortie : Wiegand, Clock & Data
- Leds (Vert / Rouge)
- Buzzer pilotable
- Contact anti-arrachement (détecteur optique)
- Dimensions : 121 x 71 x 30 mm
- Précâblé avec 0,6 m de câble
- Température d'utilisation : -12°C à +60°C
- IP65

Identifiants

Le clavier/lecteur AY-F64 est compatible avec les badges à code unique sur 40 bits (Electronic Marin, TEMIC, ...)

Badge format carte ISO : distance de lecture jusqu'à 80 mm

Badge format porte clés : distance de lecture jusqu'à 60 mm

